



# Ballast ferromagnétique pour lampe fluo compacte et tube fluorescent Ø 16

## DESCRIPTIF : DESC/BALLAST COMP

Ballast ferromagnétique pour lampe fluo compacte mono culot et tube fluorescent





Ø 16

Forme : 85 x 28 x 41 mm

Imprégnation sous vide avec résine polyester

Borne à connexion rapide avec bouton poussoir 0,5 – 1,5mm<sup>2</sup>

Classe de protection I / TW 130



EEI : B1

EN 613471-2-8 (Sécurité)

EN 60921 (Performances)

230V  
50Hz



Référence	Code	Condensateur	Puissance (W)	Culot	Nombre de Lampe	Longueur (mm)	Quantité
<b>VERSION 28 X41 POUR TUBE DIAM 16</b>							
Mod 16.230-B1	<b>11620016</b>	2	1 x 16	G13	1	85	1
			2 x 8	G5	2	85	1
Mod 13.230 B2	<b>11621013</b>	2	2 X 7	G23	2	85	2
			1 X 10/13	G24d1			1
			1 X 13	G5	1		1
Mod 18.230-B1	<b>11620018</b>	2	18 b	G24d2	1	85	1
Mod 26.230-B2	<b>11622426</b>	4,5	24	2G10/2G11	1	110	1
			26	G24d3/GX24d3	1		1

