



FICHE
TECHNIQUE

Lampe E27

RGB CW-WWW

- * Culot E27
- * Contrôleur intégré
- * Tension d'entrée AC : 100-240 Vac
- * Fréquence d'entrée : 50-60Hz
- * Efficacité lumineuse : 95lm/W
- * IRC : >80
- * Facteur de puissance : 0.5
- * Angle : 220°
- * Durée de vie : 50 000h



- * 9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
- * Garde en mémoire le dernier programme utilisé
- * Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
- * Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500K)
- * 16 millions de couleurs
- * ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
- * Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
- * Distance de contrôle : 30 m



FICHE
TECHNIQUE

Lampe E27

RGB CW-WW

Référence	Puissance	Culot	T° C	Lumens	Dimensions en mm h x l
1557000530	9W	E27	RGB + CW-WW 2700 – 6500K	R : 40lm G : 60lm B : 30lm WW : 800lm CW : 850lm	74 x 137

ACCESSOIRES :

Désignation	Référence
Télécommande 8 zones 2.4G – RGB+CW-WW	1557000340
Commande murale RGB+CW-WW	1557000280
Boîtier wifi 2 + câble USB	1557000440
Prise secteur / USB	1557000100
Support mural pour télécommande	1557000350



1557000280

1557000340

1557000440*

1557000100

1557000350

* Boîtier Wifi indispensable pour piloter l'ampoule depuis la télécommande mais également depuis l'application sur smartphone



FICHE
TECHNIQUE

Lampe E27 RGB CW-WW

PRODUITS DE LA MÊME GAMME :



Lampe GU10 RGB+CW-WW



Projecteur Jardin Rond RGB+CW



Télécommande portable RGB+CW-WW



Skylight RGB+CW-IP65